

Estación de carga

Portátil

Dual-Lite



Configuración de potencia de carga



3 años de garantía con soporte local

Modelo	Dual Lite
Tipo de estación	Portátil Dual L1/L2
Potencia de estación	Configurable desde 0.72kW hasta 7.6 kW
Tensión eléctrica de entrada	120/240VAC
Corriente de salida	Configurable desde 6A hasta 32A
Tipo de conector de salida	Tipo 1, Tipo 2 o GB/T
Número de conectores	1
Funcionalidades	- Indicador LED con luz RGB. - Pantalla LCD a color de 1.47 pulgadas. - Ajuste de corriente (amperaje configurable). - Configuración de carga retardada (temporizador). - Consumo en espera ultra bajo (<0.5W).
Señales indicadoras	- Pantalla LCD a color de 1.47 pulgadas para mostrar información clave. - Indicador LED RGB para diferentes estados de operación.
Interfaz de usuario	- Configuración de corriente de carga. - Estado de carga. - Indicadores de conexión y funcionamiento. - Mensajes de error o alerta (por ejemplo, problemas de conexión, sobrecarga, etc.). - Indicador de temperatura, energía entregada y tensión del piloto.
Estándares	IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62752, GB/T18487.
Protecciones	- Sobretensión. - Subtensión. - Sobrecorriente. - Cortocircuito. - Circuito de falla a tierra (GFCI). - Sobretemperatura. - Protección contra rayos.
Umbral de falla a tierra (GFCI)	30mA
Material	Plástico ABS y Policarbonato
Dimensiones	Caja de control: 200mm x 90mm x 52mm. Peso: <2.9kg.
Longitud cable total	6 metros
Garantía	3 años
Accesorios	- Bolso para el transporte - Adaptador para 120 VAC - Kit de pared
Grado de protección	IP67